



T3000 软件在线升级操作步骤

一、 检查 USB 连接是否正常：

1. 准备好 U 盘（**FAT32 格式**），把升级文件保存在其根目录下 T3000 文件夹内。
2. 把准备好的 U 盘插入 T3000 USB 接口上。
3. 按[system]键，进入系统设置界面。
4. 按[F3]键，选择通讯接口界面。
5. 按[F4]键打开 USB 连接，屏幕显示连接成功字样，面板 USB 指示灯亮起。
6. 按[F4]键关闭 USB 连接。
7. 关机。

二、 升级操作步骤：

1. 按住[START]键开机直至屏幕出现[Press ENTER key to upgrade. Press EXIT key to exit.]
2. 按[ENTER]键看到屏幕下方在计数，直到出现[The upgrade Was successful]字样，升级成功。
3. 按[EXIT]键退出。

三、 恢复系统设置：

1. 按[system]键，进入系统设置界面。
2. 按[F1]键，选择系统设置界面。
3. 移动光标键到系统恢复项目，按[F2]键选择开启。
4. 按[SYSTEM]键退出系统设置界面，关机重新启动 T3000。
5. 按[system]键，进入系统设置界面，根据自身要求重新设置系统参数。
6. 重新做开路、短路归零校正测量。
7. 正常测试。